Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody ELPRO-NET

Faza PB | Arkusz 1/1

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji
ELPRO-NET
31-764 Kraków, ul. Darwina 3
tel. 12 425-93-33 w.20

Projektował
mgr inż. Wojciech Wieczorek
Nr. upr. 361/90

Sprawdził
inż. Stanisław Ostafin
Nr. upr. GP.IV-63/201/76

Skala

Data 11.2015

Nr rysunku E-14

INWESTOR: „Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „BRATNIAK" 30-067 Kraków, ul. Piastowska 47

OBIEKT: Dom Studencki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Branża Elektryczna

TEMAT: Remont (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego budynku Domu Studenckiego na cele wyższej uczelni państwowej) jaką jest Uniwersytet Jagielloński przy ul. 3 Maja 5 w Krakowie

TYTUŁ: Tablica mieszkaniowa TM. Schemat strukturalny

1N~50Hz,230V/TN-S

T1

01Q 1P-20A

PE

YDYżo 3x4

kWh N N L1 L1

T2

1F C60N 1P-C10

2F DPN N VIGI 2P-B16A 30mA/AC

3F DPN N VIGI 2P-B16A 30mA/A

YDYżo 3x1,5 TM-1

YDYżo 3x2,5 TM-2 6x

YDYżo 3x2,5 TM-3 4x

Rozdzielnica Mini Pragma
- 6 modułowa IP40
- wym. 222x172x92mm
- z przeszklonymi drzwiami
- do plombowania
- nr kat 13337

Rozdzielnica Mini Pragma
- 12 modułowa, IP40
- wym. 222x280x92mm
- z pełnymi drzwiami
- nr kat 13334

Pi=1,80kW
Po=1,00kW
Io=5,0A

Uwagi:
1. Tablica montowana nd drzwiami do pokoju.
2. O stosowaniu części zasilającej T1 z licznikiem decyduje Inwestor. W przypadku nie stosowania części T1, rozłącznik główny 01Q należy zamontować w części odpływowej T2.

Nr odwodu	01	02	1	2	3
Moc Pi [kW]	2,3	-	0,2	1,0	0,6
Przeznacz.:	Zasilanie z tabl. kondygnacyjnej	Pomiar energii	Oświetlenie	Gniazda wtyczk. ogólne	Gniazda wtyczk. komputerowe

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com